Беспроводная сенсорная клавиатура I-NOVA

Руководство пользователя

Перед использованием устройства
внимательно прочитайте это руководство.

Содержание

Особенности устройства	3
Перечень компонентов	3
Внешний вид устройства	4
Подключение к главному блоку	6
Сопряжение метки RFID с главным блоком	6
Эксплуатация	7
Активация панели	7
Режимы работы	8
Уход и обслуживание	9
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	10
Технические характеристики	11
Особенности	12

Особенности устройства

- Беспроводной сенсорная клавиатура является аксессуаром интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.
- Беспроводная сенсорная клавиатура i-nova – отличный девайс для быстрого взаимодействия с системой безопасности.
- С помощью клавиатуры Вы можете поставить или снять охрану дома, введя цифровой пароль или воспользовавшись RFID меткой.
- Возможность ввода специального пароля когда вас вынуждают это сделать, тогда система не подаст никакого сигнала, а вашим близким придет push или sms уведомление что вы находитесь в опасности и отключили охрану под принуждением.
- Клавиатура работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при отсутствии помех)
- Фирменная гарантия 2 года.

Перечень компонентов

Клавиатура (1 шт.)

Литий-ионный аккумулятор (1 шт.)

Настенное крепление (1 шт.)

Адаптер питания AC/DC (1 шт.)

Внешний вид устройства

Состояние (LED индикатор)

постановка на охрану

снятие с охраны

домашний режим

RFID зона



Крышка батарейного отсека

Выключатель

Батарея

Выключатель защиты от взлома

Вход для блока питания

Внешний вид устройства

Включение

1. Убедитесь в том, что батарея установлена правильно

2. При первом использовании подключите клавиатуру к адаптеру питания.

3. Включите питание под крышкой батарейного отсека.

Подключение к главному блоку
Сканирование QR кода
1.Выполните сброс настроек, индикатор состояния начнет мигать тремя цветами. Держите клавиатуру включенной в течение всего процесса подключения
2. Запустите приложение, в разделе «Управление аксессуарами» выберите [Добавить аксессуар]
3. Отсканируйте QR код на задней стороне клавиатуры
4. Следуйте инструкциям в приложении, сохраните настройки

Когда процесс подключения будет завершен, вы услышите звуковой сигнал.

Сопряжение метки RFID с главным блоком

Сканирование QR кода	Режим обучения
1. Убедитесь в том, что клавиатура подключена к системе.	
2. Запустите приложение, в разделе «Управление аксессуарами» выберите [Добавить аксессуар]	
3. Отсканируйте QR код на задней стороне метки	
4. Следуйте инструкциям в приложении, сохраните настройки.	

Вы можете попытаться отключить систему, считывая метку RFID через клавиатуру после сопряжения, чтобы проверить правильность сопряжения метки.

Эксплуатация

Активация панели

1. Когда клавиатура находится в спящем режиме, активировать ее можно нажатием любой кнопки.

2. После активации клавиатура автоматически синхронизируется с охранной системой, результат подтвердится индикатором состояния.
3. При отсутствии каких-либо операций в течение 10 секунд клавиатура переходит в спящий режим.
4. Когда клавиатура находится в спящем режиме, она не будет реагировать на сигналы, посылаемые системой, до следующей активации.

Постановка на охрану/Снятие с охраны/ Домашний режим

Введите код операции, нажмите [Постановка на охрану], [Снятие с охраны] или [Домашний режим]. Индикатор состояния мигнет 1 раз, затем изменит цвет в соответствии с командой.
[Постановка на охрану]: Красный
[Снятие с охраны]: Зеленый
[Домашний режим]: Синий

Внимание: Код операции сохранен на главной панели и может быть изменен в приложении или ПК-клиенте. Для GSM моделей код операции совпадает с паролем администратора (1234 по умолчанию).

Считайте метку RFID на панели клавиатуры. Система мгновенно выполнит снятие с охраны, если метка ранее была сопряжена.

Если система находится в состоянии SOS, и активирована клавиатура, индикатор состояния будет мигать красным цветом, а звуковые сигналы тревоги будут производиться в течение 1 минуты.

Уход и обслуживание

Рекомендации по использованию

- Перед использованием клавиатуру следует подключить к панели управления.
- Источник питания клавиатуры может влиять на расстояние передачи беспроводного сигнала.
- Клавиатура совместима с большинством моделей наших охранных систем. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору.
- Перед использованием убедитесь в том, что батарея вставлена в клавиатуру.
- Клавиатура не является водонепроницаемой или влагозащищенной. Устанавливайте ее в сухом, прохладном месте
- Не устанавливайте клавиатуру вблизи нагревателей, кондиционеров, микроволновых печей и других устройств, вырабатывающих тепло или электромагнитные волны.
- Утилизировать клавиатуру следует в соответствии с требованиями местного законодательства.
- Не разбирайте устройство, если вы не являетесь специалистом.

Обслуживание

- Чтобы удалить с устройства пыль или отпечатки пальцев, воспользуйтесь мягкой тканью или бумажной салфеткой.

- Если на клавиатуре есть грязь, протрите поверхность мягкой тканью с небольшим количеством разбавленного щелочного моющего средства, а затем снова протрите сухой тканью.

Часто задаваемые вопросы

Клавиатура находится в спящем режиме

Проблема	Причина	Решение
Нет ответа от клавиатуры	Слабый заряд батареи	Подключите адаптер, чтобы зарядить батарею. Если проблема не решена, обратитесь к дистрибьютору.
	Надеты перчатки	Снимите перчатки и повторите действие.
Клавиатура не подключается к системе	Нет ответа от охранной системы	Убедитесь, что охранная система сигнализации включена, а приложение уже подключены к системе. Если вы использовали сканирование QR кода для сопряжения, попробуйте использовать режим обучения, чтобы увидеть, есть ли ошибка в считывании QR кода. Проверьте, чтобы клавиатура находилась в зоне действия сигнала, посылаемого с охранной системы. Для тестирования используйте пульт управления.
Не получается снять с охраны при помощи RFID метки	RFID метка не сопряжена с охранной системой	Используйте приложение для сопряжения метки с системой
	Клавиатура находится в спящем режиме	Дотроньтесь до любой кнопки, чтобы вывести устройство из спящего режима
Ошибка при постановке/снятии с охраны/в домашнем режиме	Неверный код операции	Введите правильный код. Пользователи могут изменять код в приложении.

Технические характеристики	
Влажность	<=96%
Рабочая температура	(0- 60)°C
Питание	DC. 5V2A
Батарея	Литий-ионная, 890mAH
Частота	433.92МГц
Расстояние передачи	При отсутствии помех 200 м
Время работы в режиме ожидания	6 месяцев при ежедневном использовании (8 раз в день, каждый раз по 30 секунд)
Вес	162.3 гр с батареей
Габариты	Высота - 145 мм, Ширина - 92.1мм
Индикатор состояния	1 полоса, 3 цвета (красный/зеленый/синий), над областью кнопок.
Выключатель	Под крышкой батарейного отсека
Сброс настроек	Отверстие, под крышкой батарейного отсека
Кнопки	13 кнопок
RFID зона	Вся область перед кнопками
Материалы	Передняя часть: пластик Задняя часть и крепление: не стеклянная поверхность, устойчивая к царапинам.
Настенное крепление	Кронштейн

Особенности	
Энергосбережение	Поддерживается только при работе с батареей. Состояние в реальном времени будет обновляться только при активированной клавиатуре.
Подключение к системе	Сканирование QR кода или режим обучения.
Сигнал о слабом заряде батареи	DC. 5V2A
Сигнал о взломе устройства	Литий-ионная, 890mAH
RFID снятие с охраны	433.92МГц
Сброс настроек	Поддерживается