Беспроводной датчик движения (для помещений с защитой от животных) I-NOVA

Спецификация

Особенности

- Беспроводной датчик движения (для помещений с защитой от животных) является аксессуаром интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.
- Датчик используется в основном внутри помещений и имеет защиту от домашних животных до 23 кг.
- Определяет человека по уровню инфракрасного излучения, данные проходят цифровую обработку, что исключает ложные срабатывания.
- Датчик фиксирует движение в рабочей зоне и отправляет вам push и sms сообщения на смартфон, что обезопасит Вас от не прошенного вторжения.
- Батарея к датчику идет в комплекте, поэтому нет необходимости его разбирать, Вам достаточно его только закрепить на стене напротив двери, окна или других мест вероятного вторжения.
- Датчик подключается к системе путем сканирования QR кода.
- Датчик поддерживает функцию задержки на вход или выход.
- Устанавливается на высоте 1,8-2,2 метра от пола.
- Датчик работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при отсутствии помех)
- Время работы на одной батарее до 2 лет.
- Фирменная гарантия 2 года.

Внешний вид





Расположение печатной платы

Рабочие параметры

Рабочее напряжение	DC 3V
Питание	2 × AA батареи (1.5V))
Рабочий ток	≤15mA
Резервный ток	25μA
Диапазон действия	110°
Расстояние действия	до 10 м
Невосприимчивость к животным	вес ≤23 кг
Расстояние передачи	При отсутствии помех 200м
Частота передачи	433.92МГц
Рабочая температура	-10 °C ~50 °C
Влажность	≤95%rh (без конденсации)
Вес	66гр (без батарей) 112гр (с батареями) 62.3гр (крепление)
Габариты	99.6мм*54.0мм*40.2мм Д*Ш*В(±0.1мм)

Инструкция по эксплуатации

1. Принцип работы

Используя интеллектуальный анализ, устройство четко определяет движение человеческого тела ИК сенсором и отправляет сигнал на главную панель.

2. Подключение к главной панели

• Отсканируйте QR код с корпуса устройства.
• Подключение подтвердится в приложении.

3. Тестирование устройства

Включите питание, индикатор будет мигать 1 секунду

Самопроверка занимает около 30 секунд

Инструкции по замене батарей

Если светодиодный индикатор постоянно горит, замените батареи.





• Нажмите на крючок на датчике большим пальцем, чтобы открыть крышку.
• Поставьте 2 новые батареи AA

Установка

- Откройте корпус и снимите с батареи защитную пленку.
- Перед установкой подключитесь к главной панели через приложение.
- Закрепите кронштейн на стене при помощи отвертки, зафиксируйте устройство, отрегулируйте его положение.
- Рекомендуемая высота установки 1.8-2.2 метра от пола.
- Убедитесь, что рядом нет объектов, возле которых часто проходят животные (лестница и т.д.)
- Не устанавливайте датчик вблизи дверей, кондиционеров, в зоне попадания прямых солнечных лучей, возле источников тепла и под вращающимися объектами.
- Устанавливайте и используйте в соответствии с данной инструкцией. Не прикасайтесь к поверхности сенсора, чтобы не ухудшить его чувствительность. Если необходима очистка сенсора, предварительно отключайте питание. Для чистки используйте мягкую ткань и небольшое количество спиртосодержащей жидкости.
- Также рекомендуется один раз в неделю проверять работоспособность устройства (просто передвигаясь в зоне его действия).



Зона действия (вид сверху)

Зона действия (вид сбоку)