Сирена светозвуковая уличная I-NOVA

Спецификация

Особенности

• Сирена светозвуковая (уличная), является аксессуаром интеллектуальной системы сигнализации I-NOVA.

• Светозвуковая уличная сирена I-NOVA предназначена для визуального и звукового оповещения о тревожных событиях, сигнал о которых получает от центральной панели. Тон сигнала и частоту, а так же время работы вы можете настроить в приложении. Сирена сигнализирует о снятии и постановке на охрану издавая звуковой и световой сигнал. Имеет прочный влагозащищенный корпус с встроенный аккумулятор.

• Подключается сирена очень легко- сканируете через приложение QR код на корпусе и устанавливаете куда вам необходимо.

• Сирену рекомендуется устанавливать в местах наименее доступных для ее демонтажа и хорошей видимости с наружи, что так же может отпугнуть злоумышленников от вторжения.

• Сирена работает на удалении до 200 метров от центральной панели (при отсутствии помех)

• Фирменная гарантия 2 года.

Рабочие параметры:

Рабочее напряжение	DC 12V
Питание	7.2V 600mAh NI-MH аккумулятор
Рабочий ток	<300mA
Резервный ток	20-50mA
Время работы аккумулятора	≤20 часов
Макс.громкость сирены	120дБ
Расстояние передачи	При отсутствии помех 200 м
Частота передачи	433.92МГц
Рабочая температура	-10 °C ~40 °C
Влажность	≤90%rh (без конденсации)
Вес	551.2гр (вместе с аккумулятором)
Габариты	263мм*195мм*61м (Д*Ш*В)

Внешний вид



Подключение к главной панели

Сканирование QR кода для подключения

1. Включите сирену и охранную систему, перезагрузите сирену, нажав кнопку на задней панели (до звукового сигнала).
2. Отсканируйте QR код.
3. Подключение отобразится в приложении, при этом сирена издаст два коротких звуковых сигнала.

Тестирование устройства

1. Включите сирену.
2. Нажмите кнопку перезагрузки на задней панели до звукового сигнала.